

RF-ontvanger voor motorsturing, 230 V, 2 N.O.-contacten, inbouw

410-00333

4 jaar
garantie

Met deze inbouwontvanger kun je motorgestuurde rolluiken en jaloezieën openen en sluiten via een draadloze Easywave-knop of een bedrade knop. Deze ontvanger heeft twee 230 V normaal open relaiscontacten, geschikt voor het aansturen van een buismotor.

Hij kan signalen ontvangen van een Niko Easywave handzender en/of draadloze schakelaar. Je kunt de ontvanger installeren achter een Niko blindplaat of drukknop in de gewenste kleur. Weet dat je voor de combinatie met de drukknop gebruik moet maken van een wandcontactdoos met een installatiediepte van minimaal 50 mm.

Je kunt tot 32 transmissiecodes programmeren in de ontvanger. De ontvanger is uitgerust met 1-knopsbediening (SEQUENTIE), 2-knopsbediening (OP/NEER) of 3-knopsbediening (OP/STOP/NEER, optioneel met lamellen verstellen voor jaloezieën). De motor heeft een standaard looptijd van 90 seconden maar kan apart ingesteld worden voor elke bewegingsrichting.



Technische gegevens

RF-ontvanger voor motorsturing, 230 V, 2 N.O.-contacten, inbouw

- Uitgestraald vermogen: 6,38 mW
- Modulatie: FSK
- Ingang: 2 externe drukknoppen
- Uitgang: 2 relaiscontacten onder spanning (normaal open)
- Stroomverbruik (stand-by): 0,4 W
- Stroomverbruik zonder belasting: 0,8 W
- Maximale contactbelasting:
 - resistieve belasting $\cos\phi=1$: 5 A / 1150 VA
 - inductieve belasting $\cos\phi=0,8$: 1,5 A / 345 VA
- Niet compatibel met Niko Home Control (draadloze bridge of draadloze slimme hub)
- Voedingsspanning: 230 Vac $\pm 10\%$, 50 Hz
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 6 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Communicatieprotocol: Easywave
- Werkfrequentie: 0.8683 GHz
- Omgevingstemperatuur: -20 – +45 °C
- Beschermingsgraad: IP20
- Gewicht: 31 g
- Draadcapaciteit: – 1 x 2,5 mm² per aansluitklem
- Afmetingen (HxBxD): 43 x 42 x 17,5 mm
- Markering: CE

