

Ledcompensator voor dimmers

310-05001

4 jaar
garantie

De ledcompensator wordt gebruikt voor ledlampen wanneer de lamp flakkert in combinatie met een 2-draadsdimmer. Let op: de CAB-storingseffecten die fllikkeren kunnen veroorzaken in sommige Europese landen worden niet geblokkeerd door dit product. Je kan de ledcompensator ook gebruiken als belasting voor de geconnecteerde dimmer (55X-722X1) om de inbedrijfstelling met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control (552-0000X) te voltooien. De compensator voorkomt nagloeien van lampen of beperkt omschakelvertragingen tussen led drivers in een lichtkring. Een of meerdere ledcompensators worden parallel geïnstalleerd over een ledlamp, tussen de fase- en nuldraad.

Technische gegevens

Ledcompensator voor dimmers

- voedingsspanning: 230 Vac $\pm$ 10%, 50 Hz
- nominaal sluihverbruik: 1,4 W
- gewicht: 21 g
- beschermingsgraad: IP51
- Voedingsspanning: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
- Omgevingstemperatuur: 0 – 40 °C
- Afmetingen (HxBxD): 30.8 x 22.1 x 17.1 mm
- Markering: CE



Afmetingen

